

Gigaset

L'exigence d'un
son professionnel.



gigaset.com

S810

- Grand écran TFT 65 000 couleurs, rétro-éclairé
- Mains-libres de très haute qualité
- Synchronisation des contacts via port mini-USB
- Connexion Bluetooth® pour casque
- Personnalisation des appels entrants via la fonction VIP
- Répertoire jusqu'à 500 contacts
- Présentation de l'appelant N°/ Nom⁽¹⁾
- Compatible SMS
- ECO DECT
- Son HSP⁽²⁾
- Full compatible avec le Clip mains-libres L410

S810A

- Mêmes fonctionnalités que le S810 avec en plus :
- Répondeur intégré jusqu'à 55 minutes d'enregistrement
 - Filtrage d'appels

S810H

Combiné supplémentaire avec les mêmes fonctionnalités que le S810



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.*
MADE IN GERMANY

S810/S810A/S810H

Systèmes / Standards

- **Interface :** a/b (analogique)
- **Raccordement :** Réseau public, FxS, PaBX
- **Standards :** DECT, GAP
- **Système :** Téléphone sans-fil évolutif jusqu'à 6 combinés

Fonctionnalités communes

Afficheur du combiné :

- Ecran rétro-éclairé TFT 65 000 couleurs (128 x 160 pixels) : 8 lignes
- Menu ergonomique basé sur l'illumination d'icônes
- Menu paramétrable en mode grands caractères
- Niveau de détail du menu paramétrable : mode simple ou expert
- Economiseur d'écran paramétrable par l'utilisateur

Affichage en veille :

- Date/heure
- État de charge batterie
- Niveau de réception et activation des modes ECO / ECO Plus
- Activation de la fonction répondeur

Affichage en communication :

- Durée de communication

Clavier du combiné :

- Clavier ergonomique moderne, de haute qualité et rétro-éclairé
- Navigateur 5 directions
- 12 touches numériques et 9 touches fonction
- Verrouillage clavier par appui long sur la touche #
- Activer/désactiver la sonnerie par appui long sur la touche *
- Touche « Messages »
- Touche secret
- Touche mains-libres

Acoustique du combiné :

- HSP (High Sound Performance™)
- Mains-libres de très haute qualité
- Touches latérales dédiées au réglage du volume
- Volume écouteur réglable sur 5 niveaux (combiné et mains-libres)
- Tonalités (acquiescement touche, alarme batterie)
- Prise casque (jack 2.5 mm)
- Connexion Bluetooth® pour casque

Configuration multi-combinés (x6 max) :

- Interphonie gratuite
- 2 appels simultanés (1 ext + 1 int)
- Transfert d'appels vers un autre combiné interne
- Conférence à 3 (1 ext + 2 int) via la fonction « Intrusion »
- Copie de répertoire entre combinés
- Sonnerie collective lors d'appels entrants

Répertoire :

- Capacité jusqu'à 500 contacts (Nom, numéro, email, anniversaire)
- Recherche directe d'un numéro en entrant une chaîne de caractères
- Contact VIP : une mélodie et une couleur spécifique peuvent être associées à un contact
- Transfert du répertoire vers différents combinés et vers un PC

Numérotation :

- Pré numérotation avec correction possible (affichage grands caractères du N° composé)
- Liste des 20 derniers différents N° composés
- Numérotation abrégée (Touches 0 ; 2-9)
- Appel direct en cas d'urgence d'un numéro programmé, via un simple appui touche

Réception d'appels / Sonneries :

- Sonneries sur combiné
- Présentation du N°, du Nom⁽¹⁾ et du type d'entrée
- Haut parleur sonnerie sur base (uniquement S810A)
 - 20 mélodies (15 polyphoniques et 5 classiques)
 - Volume réglable (5 niveaux)
 - Sélection possible pour appels externe/interne
- Suppression de la sonnerie selon la plage horaire (sauf contact VIP)
- Suppression de la sonnerie des appels anonymes

Journal des appels (avec nom et horodatage) :

- Tous appels
- Appels sortants (les 20 derniers)
- Appels acceptés (les 20 derniers)
- Appels perdus (les 20 derniers)
- Notification des appels manqués (touche « Messages »)
- Touche « Déroché/Haut parleur » ou « Bis » pour les appels émis

Divers :

- Réveil avec fonction « Snooze », choix de la mélodie
- Fonction surveillance de pièce (option talkie walkie)

Fonction SMS⁽¹⁾ :

- Envoi /réception de SMS contenant jusqu'à 612 caractères
- Capacité : 30 SMS
- Jusqu'à 4 boîtes de réception
- Copie de nom, numéro et anniversaire à partir d'un vCard contenu dans un SMS
- Envoi d'e-mails via SMS

Echange de donnée via mini-USB et Bluetooth® :

- Echange de contact avec Microsoft Outlook®
- Téléchargement d'images
- Téléchargement de mélodies
- Mise à jour du logiciel du téléphone
- Connexion d'un casque en Bluetooth®

Accessoires :

- Full compatible avec le clip mains-libres L410

Répondeur intégré (S810A)

- Affichage sur la base du nombre de messages à consulter
- Capacité d'enregistrement jusqu'à 55 minutes maximum
- Notification de nouveaux messages sur le combiné et sur la base
- Utilisation aisée depuis le combiné ou la base
- Longueur maximum des messages réglable
- Interrogeable à distance
- Annonces préenregistrées (« Plug & Play »)
- Annonces personnalisables
- Déclenchement du répondeur paramétrable
- Filtrage d'appels, interception de l'appel pendant l'enregistrement du message
- Annonce de la date et de l'heure de chaque message
- Activation des modes « Répondeur Enregistreur » et « Répondeur Simple » selon les plages horaires
- Notification de messages via le combiné (Touche « Messages ») ou par SMS sur un numéro externe⁽¹⁾
- Possibilité d'enregistrer les communications

Caractéristiques techniques

Combiné :

- Dimensions (L x l x e) / Poids : 146 x 49 x 26 mm / 125 g
- Autonomie en veille / en communication : 180 h max / 13 h max
- Portée⁽²⁾ en intérieur / en champ libre : jusqu'à 50 / 300 m
- Batteries : 2 x AAA NiMH

Base :

- Touche d'accès au répondeur
- Dimensions (e x l x h) / Poids :
 - Base Gigaset S810 : 61 mm x 116 mm x 101 mm / 180 g
 - Base Gigaset S810A : 63 mm x 142 mm x 110 mm / 240 g
- Alimentation (230 V) par bloc secteur enfichable
- Montage mural possible
- Touche d'appairage sur la base

HDSP Ready⁽³⁾ (Son Qualité Haute Définition)

- Plage de fréquence étendue permettant de transmettre plus de détails audio et éliminant la plupart des interfaces fréquentes lors d'appels téléphoniques normaux

ECO-DECT

- Réduction de la puissance transmise selon la distance entre la base et le combiné
- Réduction jusqu'à 60% de la consommation électrique par rapport aux alimentations conventionnelles par adoption, pour les bases, d'alimentation à découpage
- En configuration mono combiné, combiné en veille reposant sur la base, la transmission du signal radio est en veille
- Modes ECO DECT activés manuellement :
 - Eco Mode : réduction de 80% de la puissance transmise, en contrepartie d'une portée restreinte.
 - Eco Mode+⁽⁴⁾ : réduction de 100% de la puissance transmise

| Réf. | Couleur | Gencod |
|-----------|------------|---------------|
| S810 | Gris acier | 4250366820927 |
| S810A | Gris acier | 4250366820941 |
| S810 Duo | Gris acier | 4250366820934 |
| S810A Duo | Gris acier | 4250366820958 |
| S810H | Gris acier | 4250366820910 |

DAS : 0,042 W/kg

(1) Selon services souscrits auprès de l'opérateur réseau. (2) Hors fonction ECO DECT. (3) HDSP Ready (Son Qualité Haute Définition) ne concerne que les combinés et uniquement en combinaison avec une borne IP CAT-iq. (4) Tous les combinés enregistrés doivent être compatibles ECO Mode+.