

# Gigaset E310 / E310A Comfort

Une utilisation simple et confortable pour un design épuré



## Point forts

- o Grand écran rétro-éclairé avec contraste accentué
- o Affichage grands caractères et menu simplifié
- o Confort d'utilisation, clavier rétro-éclairé avec larges touches
- o High Sound Performance™ : volume et clarté sonore améliorés
- o Compatible prothèses auditives (HAC)
- o Présentation du Nom / Numéro de l'appelant<sup>(1)</sup>
- o Mode ECO DECT

## Afficheur du combiné

- o Affichage monochrome, grand écran rétro éclairé 1,8"
- o Affichage grands caractères
- o Affichage de la durée de communication
- o Indicateur de messages en attente

## Clavier du combiné

- o Clavier ergonomique moderne de haute qualité
- o Grandes touches rétro-éclairées pour un usage pratique
- o Navigateur 4 directions
- o Fonction « Silence »
- o 12 touches numériques et 5 touches de fonction
- o Verrouillage clavier par appui long sur touche #
- o Touche « Mains-libres » dédiée
- o Activer et désactiver la sonnerie par un appui long sur la touche \*

## Affichage en veille

- o Date/heure
- o État de charge de la batterie
- o Niveau de réception et activation des modes ECO / ECO +

## Affichage en communication

- o Durée de communication

## Acoustique du combiné

- o HSP (High Sound Performance™)
- o Mains-libres de très haute qualité, réglable sur 5 niveaux
- o Volume combiné réglable sur 5 niveaux + très fort (en communication)
- o Volume de la sonnerie réglable sur 5 niveaux (+ arrêt et crescendo)
- o Tonalités (acquiescement touche, alarme batterie)
- o Compatible prothèse auditive
- o Sélection du profil du combiné

## Configuration multicombinés (x4 max)

- o Interphonie gratuite
- o 2 appels simultanés (1 externe + 1 interne)
- o Transfert d'appels vers un autre combiné interne
- o Conférence à 3 (1 externe + 2 internes)
- o Copie de répertoire entre les combinés
- o Sonnerie collective lors d'appels entrants

## Répertoire et numérotation

- o Capacité jusqu'à 120 contacts (Nom et numéro)
- o Pré numérotation avec correction possible (affichage grands caractères du numéro composé)
- o Liste des 10 derniers différents numéros composés
- o Numérotation abrégée (Touches 0 ; 2-9)

## Réception d'appels / Sonneries

- o Présentation du Nom et du numéro<sup>(1)</sup>
- o Sonneries sur combiné :
  - 20 mélodies
  - Volume réglable (5 niveaux + arrêt et crescendo)

## Journal des appels

- o Contenu du journal (avec horodatage) :
  - Liste des appels (tous ou manqués)
  - Notification de messages (messagerie interne et externe)
  - Capacité maximum de 25 appels manqués
- o Touche « Décroché/ Haut parleur » ou « Bis » pour les appels émis

## Divers

- o Réveil

# Gigaset E310 / E310A Comfort

## Répondeur intégré (E310A)

- o Capacité d'enregistrement jusqu'à 25 minutes maximum
- o Notification de nouveaux messages sur le combiné
- o Utilisation aisée depuis le combiné ou la base
- o Interrogeable à distance avec protection via un code PIN
- o Annonces préenregistrées (« Plug & Play »)
- o Annonces personnalisables
- o Déclenchement du répondeur paramétrable : Immédiat, automatique, 10, 18, 30 secondes
- o Filtrage d'appels, Interception
- o Durée d'enregistrement des messages ajustable : 1 min, 2 min, 3 min, illimité
- o Annonce de la date et de l'heure de chaque message

## Caractéristiques techniques

### Combiné

- o Dimensions (L x l x e) / Poids : 157 x 51 x 27 mm / 120 g
- o Autonomie en veille / en communication : 220 h max / 20 h max
- o Portée(2) en intérieur / en champ libre : jusqu'à 50 / 300 m
- o Batteries : 2 x AAA NiMH, 550 mAh

### Base

- o Dimensions (L x l x e) / Poids :
  - Base Gigaset E310 : 122 mm x 104 mm x 32 mm / 93 g
  - Base Gigaset E310A : 139 mm x 122 mm x 36 mm / 164 g
- o Alimentation (230 V) par bloc secteur
- o Montage mural possible (seulement sur la version non répondeur E310 Comfort)

## ECO-DECT

- o Réduction de la puissance transmise selon la distance entre la base et le combiné
- o Réduction jusqu'à 60 % de la consommation électrique par rapport aux alimentations conventionnelles par adoption d'alimentation à découpage pour les bases,
- o En configuration mono combiné, combiné en veille reposant sur la base, la transmission du signal radio est en veille
- o Modes ECO DECT activables manuellement :
  - Eco Mode : réduction de 80% de la puissance transmise, en contrepartie d'une portée restreinte.
  - Eco Mode+(3) : réduction de 100% de la puissance transmise

## Systèmes / Standards

- o Interface : a/b (analogique)
- o Raccordement : Réseau public, Fxs, PaBX
- o Standards : DECT, GAP
- o Système : Téléphone sans-fil évolutif jusqu'à 4 combinés

Référence	Couleur	Gencod
E 310 Comfort	Blanc	4250366845722
E310 Comfort Duo	Blanc	4250366 825151
E310A Comfort	Blanc	4250366845746
E310A Comfort Duo	Blanc	4250366845753

(1) Selon services souscrits auprès de l'opérateur réseau

(2) Hors fonction ECO DECT

(3) Tous les combinés enregistrés doivent être compatibles Mode ECO +